



LED lampen dimmen

De typen LED lampen van onderstaande fabrikaten zijn dimbaar met de dimactor CDAU-01/02 (109363), CDAU-01/03 (110778), CDAE-01/02 (126035) en CDAP-01/11 (109364) uit het Moeller Xcomfort draadloos schakelpakket.

Voor meer informatie neemt u contact op met Moeller Electric via telefoonnummer 0418-570200 of gaat u naar www.draadlooschakelen.nl.

<i>Fabrikant</i> Philips	<i>Type</i> MASTER LEDbulb (85305600)
<i>Afbeelding</i> 	<i>Vermogen:</i> 7W
	<i>Vervangend gloeilamp vermogen:</i> 40W
	<i>Fitting:</i> E27
	<i>Kleur:</i> 2700K LET OP: alleen dimbaar met dimactor CDAE-01/02 (126035)

<i>Fabrikant</i> Philips	<i>Type</i> Master LEDbulb MV (85353700)
<i>Afbeelding</i> 	<i>Vermogen:</i> 6W
	<i>Vervangend gloeilamp vermogen:</i> 25W
	<i>Fitting:</i> E27
	<i>Kleur:</i> 2700K

<i>Fabrikant</i> Philips	<i>Type</i> Master LEDspot MV NR63 (82854200)
<i>Afbeelding</i> 	<i>Vermogen: 7W</i>
	<i>Vervangend gloeilamp vermogen: 40W</i>
	<i>Fitting: E27</i>
	<i>Kleur: 2700K</i>

<i>Fabrikant</i> Philips	<i>Type</i> Master LEDspot MV GU10 (86752700)
<i>Afbeelding</i> 	<i>Vermogen: 7W</i>
	<i>Vervangend gloeilamp vermogen: 40W</i>
	<i>Fitting: GU10</i>
	<i>Kleur: 4200K</i>

<i>Fabrikant</i> Philips	<i>Type</i> Master LEDspot MV GU10 (86767100)
<i>Afbeelding</i> 	<i>Vermogen: 7W</i>
	<i>Vervangend gloeilamp vermogen: 35W</i>
	<i>Fitting: GU10</i>
	<i>Kleur: 2700K</i>

<i>Fabrikant</i>	<i>Type</i>
Klemko	LB-BLBC7WE27CTA
<i>Afbeelding</i> 	<i>Vermogen: 7 W</i>
	<i>Vervangend gloeilamp vermogen: -- W</i>
	<i>Fitting: E27</i>
	<i>Kleur: 2500 t/m 2700K</i>

<i>Fabrikant</i>	<i>Type</i>
Pharox	WP3L2P3-0927SH
<i>Afbeelding</i> 	<i>Vermogen: 6W</i>
	<i>Vervangend gloeilamp vermogen: 60W</i>
	<i>Fitting: E27</i>
	<i>Kleur: 3000K</i>